

Пульт «2 в 1 для Raykube»
для беспроводного электронного
замка RAYKUBE
Замена оригинала + Копировщик



Пульт «2 в 1 для Raykube» может:

1. **Заменить оригинальный пульт** (Raykube R-RM1). Пульт добавляется в замок как оригинальный пульт.
2. **Сделать копию пульта (с пульта на пульт)** с уже добавленного в приёмник пульта Raykube (можно вне зоны действия приёмника) – удобно, если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным (если закончилась память в замке или нет физического доступа к замку). При этом исходный оригинальный пульт и все копии с него будут стабильно работать. Таких копий можно сделать неограниченное количество.

Для срабатывания замка при эксплуатации пульта в любом режиме на пульте нужно нажать и удерживать кнопку около 2 секунд!

Режим 1. Замена оригинала Raykube (по умолчанию).

В данном режиме пульт «2 в 1 для Raykube» работает как оригинальный пульт. Функции всех кнопок аналогичны: А – закрыть, В – открыть, С, D – открыть в аварийном режиме. Добавление в замок - как оригинальный пульт по инструкции замка. При этом все добавленные штатным образом пульта **занимают ячейки памяти** в замке.

Режим 2. Копия пульта Raykube (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника).

Для перехода в режим **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки А+В+D. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку. Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Raykube (или действующий пульт «2 в 1 для Raykube» в любом режиме), нажмите и удерживайте на нём **любую кнопку**. На пульте «2 в 1 для Raykube» световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается - пробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульта друг к другу задней стороной. Если световой индикатор загорелся на ~ 2 секунды - копия успешно сделана, коды **сразу всех кнопок** скопированы! Особенность: такие копии **НЕ занимают ячейки памяти** в приёмнике.

Сброс пульта к заводским настройкам (переход из «Режима 2» в «Режим 1»):

1. На пульте «2 в 1 для Raykube» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки А+В+D.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Пульт «2 в 1 для Raykube» перешёл в «Режим 1» (скопированный ранее код станет недоступен). Если длинной вспышки не было, а была короткая вспышка – значит пульт «2 в 1 для Raykube» сейчас уже был в «Режиме 1» (ничего не изменится).

Проверка текущего режима:

Чтобы проверить, в каком режиме сейчас работает пульт «2 в 1 для Raykube»:

1. **Одновременно нажмите и удерживайте** кнопки В+D.
2. Световой индикатор количеством вспышек укажет текущий режим (1 вспышка – «Режим 1», 2 вспышки – «Режим 2»).

Примечания:

1. Сброс (переход в «Режим 1») и копирование можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта «2 в 1 для Raykube» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи).
2. С уже работающего пульта «2 в 1 для Raykube» в любом режиме (как и с оригинального пульта Raykube) также можно сделать копию на другой такой же пульт «2 в 1 для Raykube», при этом количество копий не ограничено. В принципе, можно только единственный первый пульт «2 в 1 для Raykube» добавить в приёмник, а остальные пульта «2 в 1 для Raykube» накопировать («Режимом 2») с первого, и все пульта «2 в 1 для Raykube» при этом будут работать.
3. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарею).