

Пульт «JL PRO» 433,92 МГц

Универсальный копировщик статических
и некоторых динамических кодов
(Поддержка длинных и сложных сигналов)

**Универсальный 4-х канальный
копировщик**

**Копировщик статических и
некоторых динамических кодов
популярных систем и форматов**

**Поддержка длинных и сложных
сигналов**



Особенности пульта «JL PRO»:

1. 4 ячейки памяти – на каждую кнопку JL PRO можно выполнить копирование с другого пульта, работающего на частоте 433,92 МГц.
2. Поддерживает копирование большого количества статических и некоторых динамических кодов: PT2240, PT2242, PT2260, PT2262, EV1527, FP527, AX5326-3, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, AX5326-4, SMC918, HT12D, Marantec, Roger, GSN статический, Bytec, Came 12 и 24-бит статика, Came TW2EE и TW4EE с защищенным кодом, Gate-TX, iDo, Nice FLO, Tantos Proteus, Реверс РБ-2М.
3. Может сделать копию фрагмента динамических кодов в формате HCS (чипы HCS200, HCS201, HCS300, HCS301), но такая копия будет работать, только если приёмник допускает «повторные» фрагменты.

Полный сброс пульта «JL PRO»:

- На пульте «JL PRO» **синхронно нажмите и удерживайте** кнопки **A+B+D**
- **Продолжайте удерживать** кнопки до тех пор, пока индикатор пульта не выдаст длинную вспышку, означающую сброс пульта к заводским настройкам. Затем кнопки можно отпустить.

Примечание: если после синхронного нажатия кнопок **A+B+D** сразу загорелся индикатор, то повторите процедуру сначала.

Полный сброс пульта «JL PRO» стирает все ранее записанные копии на кнопках.

Процедура копирования на пульт «JL PRO»:

- На пульте «JL PRO» **нажмите и удерживайте** кнопку, на которую хотите выполнить запись. Индикатор пульта выдаст короткую вспышку и потухнет.
- **Продолжая удерживать** выбранную кнопку поднесите корпус к корпусу пульт, с которого хотите сделать копию, и **нажмите** на нём с удержанием нужную для копирования кнопку.
- Индикатор пульта «JL PRO» выдаст длинную вспышку, означающую успешное копирование. Затем кнопки можно отпустить.

Примечание: процедуру копирования необходимо повторять для каждой кнопки пульта(-ов), которые хотите скопировать. То есть пульт «JL PRO» копирует каждую кнопку с рабочих пультов отдельно.

Перезапись одной кнопки пульта «JL PRO» без полного сброса:

В случае необходимости перезаписать какую-то конкретную кнопку пульта «JL PRO» Вы можете это сделать, не прибегая к его полному сбросу. Для этого:

- На пульте «JL PRO» **синхронно нажмите и удерживайте** кнопки **A+D**
- Через 2 секунды индикатор пульта выдаст короткую вспышку. Отпустите кнопки
- **Нажмите и удерживайте** нужную кнопку, которую хотите перезаписать. Индикатор пульта выдаст короткую вспышку и потухнет.
- **Продолжая удерживать** выбранную кнопку поднесите корпус к корпусу пульт, с которого хотите сделать копию, и **нажмите** на нём с удержанием нужную для копирования кнопку.
- Индикатор пульта «JL PRO» выдаст длинную вспышку, означающую успешную перезапись копии на кнопке. Затем кнопки можно отпустить.

Примечания:

1. Копирование пультов и сброс пульта «JL PRO» можно производить сколько угодно раз.
2. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта «JL PRO» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).
3. С работающего пульта «JL PRO» (как и с оригинальных пультов) также можно сделать копию на другой такой же пульт «JL PRO», при этом количество копий не ограничено.
4. Из-за большого списка поддерживаемых форматов кодов алгоритм копирования **не производит** тщательную проверку принятого сигнала (в пользу широкой поддержки форматов), из-за чего формат кода может быть принят за другой похожий формат, и в итоге код может быть скопирован некорректно. Обязательно проверяйте работоспособность скопированного пульта.

Эксплуатация:

1. Нажмите на нужную кнопку пульта «JL PRO» и дождитесь срабатывания автоматики
2. Если дальность действия пульта «JL PRO» уменьшилась – проверьте элемент питания (батарей)

Характеристики:

- Батарея 3В, тип CR2016, 2 шт. (уже в пульте)
- Рабочая частота: 433,92 МГц
- Диапазон рабочих температур от -20 до +55 °C
- Дальность действия в прямой видимости: до 150 метров
- Страна производства: Россия
- Производитель: ПРАЙМ ПУЛЬТ